

KLONUS
Eletrônica



**RECEPTOR
433,92MHZ
SIMPLES**

Leia
antes
de ligar

Code Learn

www.klonus.com.br

ATENÇÃO:

Apague a memória do Receptor antes do seu uso.
Leia o item **2 - Apagando Controles**.

1

APLICAÇÃO

Este produto é utilizado somente em centrais de motor padrão PPA.
Para outras aplicações consulte **Receptor com Fonte Klonus** no site.

2

APAGANDO CONTROLES

Pressione e mantenha pressionado o botão **GRAVA** e pressione um dos botões do controle e depois solte. O led ficará piscando.
Mantenha o botão **GRAVA** pressionado por aproximadamente 8 segundos.
Após esse período o led ficará aceso.
Solte então o botão **GRAVA**.
Depois desse passo toda a memória estará apagada.

3

GRAVANDO CONTROLES

Pressione e mantenha pressionado o botão **GRAVA** e em seguida acione um botão do controle remoto. O led acenderá indicando que o botão pressionado foi gravado. Solte o botão do controle remoto e em seguida solte o botão **GRAVA**.

Faça a mesma operação para o outro botão do controle remoto e para os demais controles.

4

IMPORTANTE

Esse produto cadastra um controle por vez, tendo que ser repetido o processo de gravação para cada controle individualmente.

- Piscada rápida ao tentar gravar um controle remoto indica memória cheia, já gravou os 170 controles.

É recomendado a não instalação desse produto próximo de outras fontes de frequência 443.92MHz, podendo vir a interferir em seu funcionamento ou na diminuição do seu alcance.

5

LIGAÇÕES ELÉTRICAS

O flat cable de 4 via possui as seguintes cores:

- Fio Marrom - Alimentação 12Vac a 24Vac,
- Fio Vermelho - Alimentação 12Vac a 24Vac.
- Fio Laranja - Comum (Gnd) da central.
- Fio Amarelo - Comum (Gnd) de retorno para a central

6

JUMPER RET-A

Cortando o jumper RET-A, habilita-se a retenção no receptor.

7

CARACTERÍSTICAS

- Rádio Receptor simples (1 relé).
- Módulo de RF Digital Embarcado em 443,92MHz.
- Sistema de Codificação Code-Learn.
- Grava até 170 Controles Remotos (Tx).
- Grava os botões do TX independentemente, um Controle Remoto por posição de memória.
- Alimentação por 12V a 24V de corrente contínua ou alternada.
- Saída do canal (relé) por retorno do GND da central. Suporta até 3A

7

CARACTERÍSTICAS Cont.

- Fácil Programação. Gravação e apagamento dos controles remotos através de um único botão.
- Memória (EEPROM) externa e soquetada, podendo ser retirada e transferida para qualquer outro receptor Klonus.
- Função Pulso/Retenção.
- A saída não é independente, utiliza o comum da central como retorno. Não devendo ser utilizado em outro equipamento.

CNPJ: 19.110.948/0001-28
e-mail: suporte@klonus.com.br