



FONTE DE INTERFONE KLN-8

APLICAÇÃO

- Este produto é microcontrolado. Utilizar somente com painéis Thevear
- Fonte compatível com FAPA-8/FAPA-9

JUMPER F1+F2

- Jumper **F1+F2** – Fechado, o interfone e a Botoeira 1 abrem somente a fechadura 1. Aberto, abrem as fechaduras 1 e 2

CARACTERÍSTICAS

- Aciona 2 fechaduras simultaneamente sem a necessidade de transformador ou fonte externa
- Duração do acionamento da fechadura em menos de meio segundo
- Comando Único – Aceita um comando de acionamento de fechadura por vez, só aceitando o próximo comando após a liberação do primeiro, aumentando a vida útil da bobina
- Áudio melhorado
- Placa Refil – Encaixa na caixa padrão Thevear existente

INSTALAÇÃO

- REDE – Verifique a tensão da tomada e selecione o strap 110V/220V de acordo
- Usar fio bitola 22AWG para ligação entre a fonte KLN-8 e as fechaduras. Alcance máximo de 50 metros
- Dobrar o par de fio que interliga o 7 da fonte KLN-8 e o 7 do painel
- O led PILOTO acende com baixa intensidade indicando que a fonte está alimentada, aumentando sua intensidade quando um interfone for retirado do gancho

ESQUEMA DE LIGAÇÃO COM RECEPTOR DUPLO KLONUS

